

Scheda Tecnica



Confezioni:

1PZ



75PZ



Codice: 8059

Descrizione: ELETTRIFICATORE FATTORIA TWIN

Caratteristiche:

Elettrificatore costruito secondo i più moderni standard qualitativi e di sicurezza internazionali, indicato per piccole recinzioni.

Alimentazione: Batteria 9V a secco + rete 230V tramite alimentatore (**ANTIBLACK-OUT**)

Con il cavetto opzionale cod. 80143 è possibile alimentare la centralina tramite batteria 12V tipo auto

Tensione massima in uscita: 6.100V

Tensione a contatto animale: 1.600V

Energia massima: 0,14 Joule

Funzionamento **ANTIBLACK-OUT** se usato contemporaneamente con batteria e rete

Vano alloggiamento batteria multiplo 55-90-130 Ah

Alimentatore fornito in dotazione

Lunghezza recinto indicativa 3km*

*Con cavi adatti per alte resistenze e grandi distanze.

FINAGRI s.r.l.
51019 PONTE BUGGIANESE (PT) – Via Colmate del Cerro,78
Centralino: (0572) 1710810
Internet: <http://www.finagri.it>
E-mail: info@finagri.it

Rev.4